

# ヴィッツ 130系 リバース連動ミラー下降装置 取付参考資料

## 注意

本商品は助手席側のミラーを下降させる為の専用商品です。本商品を使用した場合、運転席側へは使用できません。

資料は取り付けの参考資料としてご活用ください。マイナーチェンジ或いは、配線図の誤記載

などにより実車とコネクタ番号、位置、配線色等が異なっている場合があります。

取り付けに際しては、必ず実車で意図するタイミングで電圧が出力されていることを確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても一切保証できませんので、予めご了承願います。

## 結線先一覧

装置から出ている配線		車両側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先の位置	結線先配線色
DSW	黄	コネクタ1	白	画像右から5番目の切断後のコネクタ側	白
DMT	緑	コネクタ1	白	画像右から5番目の切断後の車体側	白
USW	青	コネクタ1	白	画像右から7番目の切断後のコネクタ側	赤
UMT	茶	コネクタ1	白	画像右から7番目の切断後の車体側	赤
ボディーアース	黒	車体の金属部に接続			
リバース時12V	橙	コネクタ2	白	コネクタ2の5番に接続	紫
バッテリー電源	白	コネクタ3	白	コネクタ3の4番へ接続	水色

※各配線の長さが足りない場合は別途必要な長さの配線をご用意ください。

※バッテリー電源、リバース時12Vはオーディオ、ナビ裏から取れる場合がございますが、本資料では助手席側信号を使用している為、その場合はお客様ご自身で結線先をお調べください。

## 接続先コネクタ位置



コネクタ1  
ミラースイッチ裏

